

halo

חוראות שימוש והפעלה



halo microchip scanner

מה בקופסה?
אנא בדקו שהרכיבים
הבאים נמצאים

1 סורק שבבים
2 כבל טעינה



תנועת הסריקה



שיטה 1
מצד לצד
לאורך כל הגוף




שיטה 2
מעלה ומטה
לאורך
כל הגוף

סורק HALO

סורק ההיילו שברשותכם עומד בתקני ISO 11785 ו ISO 11784 הסורק תואם למערכת SCANNER ANGEL (בקרוב בישראל) ומסופק יחד כבל טעינה לטעינת הסוללה הפנימית של הסורק

טעינה

לפני השימוש הראשון שלכם בסורק, עליכם לטעון אותו למשך 3.5 שעות

 סימן זה יופיע על המסך כאשר הסוללה מתרוקנת ובצירוף ההודעה BATTERY LOW, כדי לטעון את הסורק, חברו את כבל הטעינה לסורק עצמו ואת הצד השני לחיבור USB פנוי במחשב או בשנאי מתאים. יש להשתמש בשנאי עד 1A.

בזמן הטעינה המכשיר צריך להיות כבוי, ניתן לראות את מצב הסוללה על ידי לחיצה על כפתור הפעלה, במידה והסורק טעון במלואו תוצג ההודעה CHARGED, באם עדיין לא הודעה תהיה CHARGING.

 סימן זה יופיע כאשר הסוללה טעונה במלואה

תוכנה

ישנה תוכנה לסורק אשר נמצאת באיזור ההורדות באתר www.haloscaner.co.il

התוכנה מיועדת לשליפת כל מספרי השבבים שנסרקו (עד 2000) התוכנה מגיעה בגרסת ווינדוס בלבד.

אין חובת שימוש בתוכנה, והסורק מתפקד כרגיל גם בלעדיה.

סריקה

כדי להתחיל סריקה, פשוט לחצו על משטח ההפעלה בחלקו האחורי של הסורק, התצוגה תראה SCANNING והסורק ישמיע ביפ אחד. אם לא נמצא שבב תוך 20 שניות התצוגה תראה NO TAG FOUND והסורק ישמיע ביפ נוסף. כדי להמשיך בסריקה עליכם ללחוץ על משטח ההפעלה פעם נוספת ולנסות שוב. הסורק ייכבה באופן אוטומטי אחרי 50 שניות.

במידה ולכלב יש שבב BIOTEMP, יוצג גם חום הגוף של הכלב אותו אתם סורקים, טווח המעלות הוא בין 25 ל-43 מעלות.

החלק החיצוני של שטח הסורק הוא איזור הסריקה וכאשר יימצא שבב תקין, הסורק ישמיע 2 ביפים ומספר השבב יופיע על המסך.

בכדי לשלוף היסטוריה של השבבים שנסרקו, יש להמתין שהסורק יכבה ואז החזיקו את כפתור ההפעלה לחוץ למשך 4 שניות ועזבו. המספר האחרון יופיע על הצד, כל לחיצה נוספת תקדם אתכם למספר השבב שנסרק לפניו. כדי לצאת ממצב ההיסטוריה יש ללחוץ על משטח ההפעלה למשך 4 שניות ולעזוב.

ניקוי

אין לטבול את הסורק במים או להכניס אותו למכשירי סניטציה. יש לנקות אותו עם מגבון לח בלבד.



הוראות נוספות

אין לזרוק את הסורק לפח של אשפה ביתית, אלא לקחת אותו למרכז מחזור הקרוב אליכם.
המוצר מכיל סוללה נטענת ואין לזרוק אותו באופן שאינו חוקי.

אחריות

לסורק ישנה אחריות של 6 חודשים, לא כולל שבר/קורוזיה/כבל לא תקין
אין אחריות על סורקים שהשימוש בהם לא היה סביר או שהגיעו
במגע עם מים בכל צורה שהיא.

במידה ונתקלתם בבעיה עם הסורק ניתן לפנות אלינו במייל
s@haloscanner.co.il